

# Der Code

Hier ist ein Beispielcode für eure Programmierung in Micropython in der IDE Thonny auf dem Raspberry Pi Pico.

```
# Bibliotheken laden
#-----
from machine import Pin, ADC
import time

# Pins für die LEDs
led_red = Pin(13, Pin.OUT)
led_yellow = Pin(14, Pin.OUT)
led_green = Pin(15, Pin.OUT)

# ADC-Pin für den Bodenfeuchtigkeitssensor
#-----
soil_sensor = ADC(28)

# Schwellenwerte für Feuchtigkeit
#-----
DRY_THRESHOLD = 65000 # Über diesem Wert wird es als trocken betrachtet
MOIST_THRESHOLD = 43000 # Über diesem Wert wird es als feucht betrachtet
WATERED_THRESHOLD = 41000 # Über diesem Wert wird es als gegossen betrachtet

def read_soil_moisture():
    # Bodenfeuchtigkeit auslesen
    return soil_sensor.read_u16()

while True:
    moisture_level = read_soil_moisture()

# Boden ist trocken, rote LED leuchtet
#-----
    if moisture_level > DRY_THRESHOLD:
        led_red.value(1)
        led_yellow.value(0)
        led_green.value(0)
```

```
#print("Status: Der Boden ist trocken")

# Boden hat wenig Feuchtigkeit, gelbe LED leuchtet
#-----
elif moisture_level > MOIST_THRESHOLD:
    led_red.value(0)
    led_yellow.value(1)
    led_green.value(0)
#print("Status: Der Boden ist mäßig feucht")

# Boden ist feucht genug, grüne LED leuchtet
#-----
else:
    led_red.value(0)
    led_yellow.value(0)
    led_green.value(1)
#print("Status: Der Boden ist feucht")

# Trennlinie für bessere Lesbarkeit
#-----
#print("-----")

# Warte eine Sekunde bevor der nächste Wert gemessen wird
#-----
time.sleep(1)
# Aktuellen Feuchtigkeitwert und Schwellenwerte ausgeben
print("Feuchtigkeitwert:", moisture_level)
```

---

Revision #5

Created 14 October 2024 19:06:09 by Michelle Pröhl

Updated 6 March 2025 22:36:26 by Michelle Pröhl